


NOTICE DE MONTAGE

Schéma de connexion

Prises 7 et 13 pôles standard remorque


Le brochage complet des prises de remorque 7 et 13 pôles : numéro de broche, fonction, couleur du fil. À garder sous la main pour câbler une prise neuve, remplacer un feu ou trouver d'où vient un clignotant qui ne répond plus.

Prise 7 Pôles



N° de contact		Section	Couleur	Fonction
1	L	1,5mm ²	● Jaune	Clignotant gauche
2	54G	1,5mm ²	● Bleu	Feu de brouillard
3	31	2,5mm ²	○ Blanc	Masse
4	R	1,5mm ²	● Vert	Clignotant droite
5	58R	1,5mm ²	● Brun	Feu arrière, gabarit, position et plaque droite
6	54	1,5mm ²	● Rouge	Feu de stop
7	58L	1,5mm ²	● Noir	Feu arrière, gabarit, position et plaque gauche

Prise 13 Pôles



N° de contact		Section	Couleur	Fonction
1	L	1,5mm ²	● Jaune	Clignotant gauche
2	54G	1,5mm ²	● Bleu	Feu de brouillard
3	31	2,5mm ²	○ Blanc	Masse (circuit 1 à 8)
4	R	1,5mm ²	● Vert	Clignotant droite
5	58R	1,5mm ²	● Brun	Feu arrière, gabarit, position et plaque droite
6	54	1,5mm ²	● Rouge	Feu de stop
7	58L	1,5mm ²	● Noir	Feu arrière, gabarit, position et plaque gauche
8	ZR	1,5mm ²	● Rose	Feu de recul
9	30	2,5mm ²	● Orange	Alimentation de courant (+ permanent)
10	15/+	2,5mm ²	● Gris	Alimentation de courant commandée par le bouton d'allumage
11	Libre	2,5mm ²	◐ Blanc/Noir	Masse pour circuit de contact n° 10
12	Libre	-	-	Réservé pour des applications futures
13	31	2,5mm ²	◐ Blanc/Rouge	Masse pour circuit de contact n° 9